
Датчики-реле контроля пламени серии ДПЗ

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

- **ДПЗ-01А/24, ДПЗ-01А/220** - вид присоединения - разъем типа 2РМ22;
- **ДПЗ-01А/24К, ДПЗ-01А/220К** -вид присоединения - клеммная колодка;
- **ДПЗ-71DIN** - предназначен для установки в щиты управления на 35 мм DIN-рейку, выпускается в корпусе из ударопрочной термопластмассы, подключение проводов осуществляется с помощью винтовых клеммников, установленных внутри корпуса;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания: - ДПЗ-01А/24(К), - ДПЗ-01А/220(К), ДПЗ-71DIN	=24+10%/-15%В, 24+10%/-15%В, 50Гц ~ 220+10%/-15%В, 50Гц
Потребляемая мощность: - ДПЗ-01А, - ДПЗ-71DIN	не более 2,5 Вт, не более 5 Вт
Выходной сигнал	две группы контактов реле
Коммутируемое напряжение, ток	не более 220 В, 1 А
Коммутируемая мощность	не более 100 Вт, 70 ВА
Время срабатывания	не более 2 с
Исполнение по ГОСТ 14254: - ДПЗ-01А, - ДПЗ-71DIN	IP65 IP20
Температура окружающей среды	от -40°C до +60°C
Регулировка чувствительности: - ДПЗ-01А,	да

- ДПЗ-71DIN	нет
Контроль короткого замыкания:	
- ДПЗ-01А	"да" - с выдачей сигнала "Авария" и отключением сигнала "Пламя"
- ДПЗ-71DIN	"да" - с отключением сигнала "Пламя", "нет" - в режиме проводимости пламени
- ДПЗ-01А	"возможна" - требуется регулировка чувствительности
- ДПЗ-71DIN	"да" - в режиме детектирования пламени, "нет" - в режиме проводимости пламени
Вес:	
- ДПЗ-01А,	0,5 кг
- ДПЗ-71DIN	0,35 кг